LAVA®-LED



LAVA®-LED ist ein Zubehör für die LAVA® BASIC-DM Infrarotheizung, das zur Beleuchtung von Räumen, Arbeitsplätzen, aber auch als Effektbeleuchtung dient. Bestehend aus zwei weißen Aluminiumprofilen sowie einer opalen Abdeckung für die ideale Lichtstreuung wird der LAVA®-LED jeweils an den Längsseiten der Infrarotheizung befestigt. Die LED-Leisten sind sowohl in den Lichtfarben Warm-Weiß als auch in OFFICE-Neutralweiß erhältlich - letztere ist dank Entblendung arbeitsplatztauglich. Dabei erfolgt die Steuerung des LAVA®-LED unabhängig von der Infrarotheizung. Mit dem optionalen Dimm-Modul können die LED-Lichtbalken entweder drahtgebunden mittels Wandtaster oder mit einem Funkhandsender gedimmt werden.

TECHNISCHE DATEN

2700K / 4000K > Lichtfarbe: > Spannung: 24 V/DC Schutzart Trafo: IP 20 Abstrahlwinkel: 110°

Lebensdauer: Bis zu 60.000 h

PRODUKTVORTEILE

- + Niedriger Verbrauch durch LED Technologie
- 2 Lichtfarben (Warm-/Neutralweiß)
- Arbeitsplatztauglich (OFFICE-Neutralweiß), UGR <19
- Einfache Montage
- Wartungsfreie, lange Lebensdauer dank hoher Temperaturbeständigkeit
- Optionales Dimm-Modul & Handsender

ANWENDUNGSBEREICHE

- + Neutralweißes, bildschirmtaugliches LED-Licht für Arbeitsplätze
- + Effiziente Beleuchtung von Wohnräumen
- + Dekorative Effektbeleuchtung

LAVA®-LED Beleuchtung für LAVA® BASIC-DM, Warmweiß 2700K

RG: A7 | LZ: ab Lager

Тур	Art. Nr.	Leistung (W)	Maße (mm)	Lumen
LAVA-LED-350-WW	40463	29 W	2x 620 x 24 x 23	2160
LAVA-LED-500-WW	40464	43 W	2x 900 x 24 x 23	3240
LAVA-LED-750-WW	40465	57 W	2x 1245 x 24 x 23	4320
LAVA-LED-1000-WW	40466	76 W	2x 1600 x 24 x 23	5760

LAVA®-LED Beleuchtung für LAVA® BASIC-DM, OFFICE-Neutralweiß 4000K

RG: A7 | LZ: ab Lager

Тур	Art. Nr.	Leistung (W)	Maße (mm)	Lumen
LAVA-LED-350-OFFICE	40888	27 W	2x 620 x 24 x 23	3340
LAVA-LED-500-OFFICE	40889	40 W	2x 900 x 24 x 23	5020
LAVA-LED-750-OFFICE	40890	53 W	2x 1245 x 24 x 23	6700
LAVA-LED-1000-OFFICE	40891	70 W	2x 1600 x 24 x 23	8920

Zubehör RG: A7 | LZ: ab Lager

Тур	Art. Nr.	Beschreibung
LAVA-DIMM-LED	40467	Dimmer für alle LAVA®-LED, steuerbar über Taster oder Handsender
LAVA-FHS-LED	40468	Funkhandsender für LED-Dimmer







Wärme & Licht - LAVA® BASIC-DM Infrarotheizung mit dem LAVA®-LED Modul